

Proceso de enlace en 2.4 GHz. para emisora y receptor marca ART-TECH

0. Sólo hacer este proceso cuando no se mueva nada absolutamente desde la emisora, ni los servos ni motor ni nada de nada. Si desde la emisora consigue mover aunque solo sea un servo no hace falta que realice este proceso ya que el problema que tiene será otro. Empezar el proceso con todo apagado.

1. Apretar botón inferior izquierdo de la emisora de búsqueda de frecuencia, tiene que estar hundido en posición bind.

2. Encender la emisora ON.

3. Conectar el pin (conector negro pequeño tipo FUTABA puenteado) en el receptor donde pone BAT. Si es un helicóptero con fuselaje tiene que conectarlo en un conector hembra FUTABA que sale del fuselaje que es un cable alargador que viene del receptor interno y que está conectado en BAT, esto es para facilitar el proceso y no tenga que retirar el fuselaje.

4. Conectar la batería al helicóptero/avión. Esperar 5 segundos. La luz roja del receptor se apagará y ya está enlazado.

5. Apagar todo y retirar el pin de enlace.